

Bezeichnung	Kabelursprung	Kabelziel	Adern x mm <sup>2</sup>	Kabeltyp	Ampere	Vorsicherung	Bemerkung
MaxiFlat1600	Unterverteilung	Hauptschalter Gerät	3x2,5	NYM	9,2 A	16 A	D-10000A-AC3
MaxiFlat1600 + Kwin	Unterverteilung	Hauptschalter Gerät	5x4,0	NYM	9,2 A + 8,7 A	20 A	D-10000A-AC3
HMI TACTouch	Fernbedieung	Schaltkasten Gerät	0,5	CAT5			oder JYSTY 2x2x0,8
SAT TAC5 Modbus	Modbus Master	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
SAT3 Satellit	Nutzerabhängig	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
TAC5 KNX Satellit	KNX Bus	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
CO2 Raumfühler	CO2 Sensor	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
CO2 Kanalfühler	CO2 Kanalfühler	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
Drucksensor	Drucksensor	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
Filterpressostat	Filterpressostat	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
Schnittstelle Ethernet	Netzwerk	Schaltkasten Gerät	0,5	CAT5			Stecker RJ 45
BACnet Gateway	Netzwerk Router/Switch	BACnet gateway	0,5	CAT5			Stecker RJ 45
Raum Temperatursensor	Raum Temperatursensor	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
Feuchte kanalfühler	Feuchte Kanalfühler	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
BA+/- Heiz- Kühlregister	Mischer Heiz- Kühlregister	Schaltkasten Gerät	2x2x0,8	JYSTY			
BA+/- Heiz- Kühlregister	Kondensatp. Heiz- Kühlregister	Schaltkasten Gerät	4x0,75	H03 o.ä.			
externe Klappe	externe Klappe	Schaltkasten Gerät	4x0,75	H03 o.ä.			

Angegebene Kabelquerschnitte sind Richtwerte ohne Berücksichtigung von Reduktionsfaktoren, wie Kabellänge, Umgebungstemperaturen, Spannungsabfall etc. Querschnittangaben bis eine Länge von 50 m.

Die richtige Querschnittswahl liegt in der Eigenverantwortung der ausführenden Installationsfirma  
Auf Grund von örtlichen Gegebenheiten können Kabel mit Funktionserhalt erforderlich sein.

nicht verwendete Komponenten sind entsprechend dem Bauprojekt zu streichen.